

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici



PROEL Playmix8

Proel Playmix8 è un mixer compatto da 8 canali con effetto e interfaccia USB/BT, robusto e dal rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Prezzo:	129,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 25/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Mixer analogici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Sensibilità ingresso microfono: -10 / -45dB, XLR-F bilanciato
- Impedenza ingresso microfono: 1 kOhm
- Sensibilità Line Input: +20 / -15dB, jack bilanciato
- Impedenza di ingresso linea: 20kOhm
- Lo cut: 80Hz, 6dB/ott
- Alti (shelving): $\pm 15\text{dB}$ @ 12kHz
- Medi (picco): $\pm 12\text{dB}$ @ 250-6kHz
- Bassi (shelving): $\pm 15\text{dB}$ @ 80Hz
- Sensibilità Line Input: +12 / -15dB, jack bilanciato
- Impedenza ingresso linea: 20 kOhm, mini jack stereo
- Main Mix (livello di uscita nominale): +4dBu, XLR-M sbilanciato
- C. Room Out (livello di uscita ambiente nominale): +4dBu, jack non bilanciato
- Send Output (livello di uscita nominale): +4 dBu, jack non bilanciato
- Cuffie (impedenza minima) : 64 Ohm, jack stereo
- Bluetooth: versione 5.0, streaming audio
- Interfaccia audio USB: Stereo IN/OUT, convertitore a 16 bit, frequenza di campionamento 44,1kHz, tipo A
- Effetti: 100 preset
- Convertitori A/D e D/A: 24 bit
- Risoluzione DSP: 24 bit
- Controlli: Display a 2 cifre, Dial, Level
- Livello massimo (tutte le uscite): +15dBu
- Diafonia (misurata a 1kHz): > 75dB
- Ronzio e rumore (non ponderati): < 90 dB
- THD + Rumore (a +4dB, 1kHz): < 0,009%
- Alimentazione: Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC in dotazione, 5V CC 1A
- Tensione di alimentazione di rete: 100-240V CA ($\pm 10\%$) 50/60Hz
- Consumo: 15W
- Dimensioni: 331 x H274 x 61mm
- Peso: 2,50kg