Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Convertitori AD/DA



RME M-1620 Pro D

Convertitore AD/DA a 16 canali Interfacce MADI, ADAT e Dante Ingressi e uscite a 24 bit Matrice di routing integrata Formato rack da 19 pollici

Prezzo di listino:	~~3.199,00 €~~
Prezzo:	3.111,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rme
Categoria:	Convertitori ad/da
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

RME M-1620 Pro D è un convertitore A/D e D/A con 16 ingressi e 16 uscite di linea, più due uscite cuffia, che fa da ponte tra segnali analogici e reti digitali MADI, ADAT e Dante. È un'unità rack da 19 pollici ad altezza singola, pensata per installazioni e produzioni professionali.

Conversione a 24 bit con livelli selezionabili

Gli ingressi analogici lavorano a 24 bit con livello selezionabile per canale tra +24, +19 e +13 dBu a 0 dBFS, con rapporto segnale rumore di 117 dB RMS a +24 dBu. Le uscite offrono gli stessi tre livelli, distorsione sotto -120 dB e separazione tra i canali superiore a 110 dB.

Connettività digitale e controllo

L'unità offre 4 porte ADAT, MADI coassiale, un'opzione MADI ottica SFP, Word Clock su BNC e due porte Gigabit Ethernet per Dante a 64 canali con doppia rete. Il controllo avviene dal pannello frontale, da interfaccia web, USB, API JSON e comandi SysEx, con una matrice di routing su tutti gli I/O.

Caratteristiche principali RME M-1620 Pro D

- Tipologia: convertitore AD/DA con interfacce MADI, ADAT e Dante
- Ingressi di linea: 16, bilanciati
- Uscite di linea: 16, bilanciate
- Uscite cuffia: 2 connettori jack da 6,3 mm TRS
- Risoluzione: 24 bit
- Frequenze di campionamento: 44,1 kHz, 96 kHz e 192 kHz
- Livelli di ingresso e uscita: +24, +19 o +13 dBu a 0 dBFS
- Rapporto segnale rumore ingressi: 117 dB RMS a +24 dBu
- ADAT: 4 porte in ingresso e in uscita
- MADI: coassiale in ingresso e in uscita, ottico SFP opzionale
- Dante: 64 canali con 2 porte Gigabit Ethernet
- Word Clock: ingresso e uscita BNC
- Controllo: pannello frontale, web, USB, API JSON e SysEx MIDI

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

- Alimentazione: alimentatore AC interno con ingresso DC e alimentatore ridondante opzionale

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927