

Impianti audio > Casse Audio > Impianti Audio Completi

Soundsation Blueport FX

Soundsation Blueport FX è un impianto audio completo e compatto composto da 2 diffusori passivi e da un mixer amplificato integrato, l'ideale per avere un impianto audio da casa per karaoke, feste, DJ set e piccoli eventi.



Prezzo di listino:	449,00 €
Prezzo:	317,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Impianti audio completi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Due diffusori passivi con mixer amplificato integrato
- Amplificatore in Classe D - 2 x 100 W (RMS)
- Diffusori con Woofers da 10" e drivers a compressione da 1"
- Equalizzatore a 2 Bande (basse e alte frequenze)
- Lettore MP3 con USB, scheda SD e Bluetooth™
- 4 Ingressi MIC/LINE
- Un ingresso Stereo RCA/JACK 1/4"
- Una uscita Stereo RCA
- DSP FX da 24Bit con 16 effetti di alta qualità
- Ricevitore a infrarossi per controllo remoto
- Foro da 35 mm per montaggio su asta standard
- Cabinets in ABS robusti compatti e leggeri
- Risposta in frequenza - 65 Hz - 20KHz [- 10dB] ; 65Hz-19KHz [- 3dB]
- Max SPL Sistema / Sensibilità - 118dB / 95dB
- Tipo HF - Driver a compressione ; Diametro gola / Diametro bobina - 1" / 1" ; Diametro gola driver - 80mm ; Direttività(HxV)/Guida d'onda - 90°x40°- 60°/Asimmetrico ; Materiale del magnete/ Peso - Struttura in Ferrite / 225 g ; Potenza RMS - 25 W ; Risposta in frequenza - 1.5 KHz - 20 KHz ; Sensibilità (1W/1m) - 106 dB ; Frequenza Crossover / Pendenza Filtro - 3 KHz / 6 dB/Ottava ; Impedenza - 8 Ohm
- LF Diametro Woofer - 10" ; Diametro Bobina - 1.5" ; Materiale del magnete / Peso - Struttura in Ferrite/677.3 g ; Potenza RMS - 100 W ; Risposta in frequenza - 63 Hz - 3.5 KHz ; Max SPL (1 W/1 m) - 94 dB ; Impedenza - 4 Ohm
- Classe Amplificatore - D ; Potenza RMS/Picco - 2 x 100W / 2 x 250W ; Connettori di uscita - 2x Jack 1/4"
- Canali di Ingresso Mixer - 4 Mic/Line + 1 Stereo Line
- Alimentazione Phantom - (Canali 1-4) +48V
- EQ High (Canali 1-4 e Master) - Frequenza Cut-off: 1KHz / Guadagno: +/-15dB
- EQ Low (Canali 1-4 e Master) - Frequenza Cut-off: 500Hz / Guadagno: +/-15dB
- Effetti digitali - 16 Presets con controllo di livello (Canali 1-4)
- Multimedia Player Digitale - USB, SD-CARD e Bluetooth
- Requisiti di alimentazione - 230Vac - 50 Hz ; Consumo Potenza - 350W ; Interruttore di alimentazione - SI ; Connettore - VDE ; Fusibile - T3.15A - 250V
- Materiale involucro diffusori - ABS

Impianti audio > Casse Audio > Impianti Audio Completi

- Materiale griglie / Spessore - Acciaio / 0.8 mm
- Materiale involucro Mixer - ABS
- Maniglie - SI
- Foro per montaggio su stand - SI/35mm
- Dimensione singolo diffusore (LxAxP) - 330 x 300 x 490 mm
- Peso (2 diffusori + mixer + accessori): 16 Kg