

Soundsation PMX-4BT

Soundsation PMX-4BT è un mixer amplificato 6 canali da 200+00W max con effetti MP3 e BT, progettato per essere una valida soluzione sia per l'utilizzo live che per scopi didattici.



Prezzo:	185,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Mixer amplificati
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Mixer alimentato a 6 canali 200+200W con effetto e lettore multimediale
- 4 Canali MIC/LINE (CH1-4) con EQ indipendente 2 bande mandata effetto con livello regolabile
- 1 canale stereo (CH5-6) con connettore jack da 3 mm per tablet, computer e altri dispositivi multimediali
- EQ a 3 bande sulle uscite master
- Effetto con livello, tempo di ritardo e regolazione ripetuta
- Ingresso stereo RCA in/out per registrazione/riproduzione di una sorgente stereo
- Lettore MP3 con telecomando per USB, SD-Card e connessione BT
- Cabinet in legno resistente agli urti con manico pratico per un facile trasporto
- Tipo di Sistema: Mixer Attivo con Lettore MP3 e BT
- Potenza Nominale: 100+100W @ 4ohm
- Potenza di Picco: 200+200W @ 4ohm
- Risposta in Frequenza: 20Hz - 20KHz +/-3dB @ 1W (su diffusori a 8ohm)
- Mixer: 6-Canali (4 x Mono/Line, 1 x Stereo Line)
- Impedenza d'Ingresso: Mic – 2Kohm (bilanciato) / 1Kohm (sbilanciato); Line – 10Kohm / Tape IN – 47Kohm
- EQ di canale: HIGH (Alti) +/-15dB @ 12kHz; LOW (Bassi) +/-15dB @ 80Hz
- EQ a 3 bande: Bass / Mid / Treble sulla sezione Master
- Uscita Stereo Monitor: Jack Stereo da 6.3mm (TRS)
- Uscite per Casse: 2x Jack Mono da 6,3mm (TS)
- Effetto: Eco con Livello, Durata e Ripetizioni regolabili
- Tempo del Delay Digitale: 140 – 342ms
- Lettore MP3: USB (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Slot SD-Cards (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Connessione BT, Telecomando, Display LCD
- Alimentazione: 230 V – 50Hz
- Fusibile: T2A 250V
- Dimensioni: 470 x 225 x 130 mm - 18.50 x 8.59 x 5.19 in
- Peso Netto: 7.2 Kg - 15.87 lbs.