

Amplificatori > Amplificatori Combo per Basso Elettrico



Mark Bass Mini CMD121P IV

Mark Bass Mini CMD121P IV è un combo per basso da 500 Watt che offre ottime prestazioni ad un peso estremamente ridotto.

Prezzo:	900,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Mark bass
Categoria:	Amplificatori combo per basso elettrico
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Potenza: 500W RMS @ 4 Ohm, 300W RMS @ 8 Ohm
- Impedenza di ingresso: 1M Ohm, tensione max: 9 Vpp
- Impedenza return: 22K Ohm, tensione max: 10 Vpp
- Gain : -46dB / +23dB
- Controllo del livello Line Out sul pannello frontale
- Switch Pre/Post EQ (Line Out) sul pannello posteriore
- SwitchGround Lift sul pannello posteriore
- Switch mute
- Volume principale
- Basse (frequenza centrale 68Hz): ±16dB
- Medio Basse (frequenza centrale 360??Hz): ±16dB
- Medio Alte (frequenza centrale 800Hz): ±16dB
- Alte (frequenza centrale 10kHz): ±16dB
- Old School (taglio max): 250Hz - 20kHz
- Switch 3 vie: Flat/Scooped-mid/FSW
- Send effetti (sbilanciato, tensione max): 20 Vpp
- Tuner Out (sbilanciato, tensione max): 2 Vpp
- XLR Line Out (bilanciato, tensione max): 20 Vpp
- Uscita speaker: combo speakon / jack 1/4", jack 1/4"
- Limiter Bi-banda
- Pedale (opzionale): Flat/Scooped-Mid
- Alimentazione: 100V, 120V, 230V, 240V @ 50/60 Hz (preimpostata in base alla regione di vendita)
- Altoparlante: 1x12"
- Tweeter: Piezo
- Bass Reflex: posteriore
- Impedenza: 8 Ohm
- Potenza gestibile speaker: 400W RMS (standard AES)
- Risposta in frequenza: 45Hz - 18kHz
- Frequenza di crossover: 3,5kHz
- Sensibilità: 99dB SPL
- Dimesioni: 380 x 425 x 360mm
- Peso: 11,9kg