Impianti audio > Monitoraggio In-Ear > Ricevitori IEM



# Soundsation WF-U199 RX

Soundsation WF-U199 RX è un ricevitore supplementare compreso di auricolari, 99 canali, per sistemi In-Ear Monitor WF-U199.

| | |
|---|---|
| Prezzo di listino: | ~~77,90 €~~ |
| Prezzo: | 77,00 € |
| Disponibile: | Si |
| Consegna in: | 2-3 giorni lavorativi |
| Spedizione: | 8,90 € |
| Marchio: | Soundsation |
| Categoria: | Ricevitori iem |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

Ricevitore per sistemi SOUNDSATION WF-U99 INEAR che fornisce ricevitori ed auricolari addizionali per tutte quelle band o gruppi di persone che condividono lo stesso contenuto audio sul palco o in qualsiasi altra applicazione di monitoraggio.

Robusto, affidabile, facile da impostare, il WF-U99 RX è completamente stereo, e realizzato con tecnologia PLL e 99 ha canali.

È dotato di LCD illuminato ed è assolutamente semplice da impostare.

Inoltre ha in dotazione degli auricolari che assicurano una ottima riproduzione dello spettro audio.

Sono presenti nella confezione anche diverse misure di pads per adattarsi alle esigenze di ognuno.

## Caratteristiche Soundsation WF-U199 RX

- Circuitazione PLL (Phase Lock Loop) UHF, stabile e con bassa emissione di armoniche
- 99-Canali in 10 Gruppi
- Banda di frequenze compresa tra 606 e 613.5 MHz
- Interfaccia utente molto semplice con ampio display illuminato
- Funzione di Modulazione Mono/Stereo Indipendente tra Trasmettitore e Ricevitore
- Circuitazione top di gamma per il massimo Rapporto Segnale/Rumore
- Auricolari ad Alta Dinamica con Soft Case in dotazione
- Design compatto e robusto per la Massima Durata
- Banda Frequenze: UHF 606-613.5 MHz
- Numero di Canali: 99 canali in 10 gruppi
- Stabilità della Frequenza: ±0.005%, controllo frequenza con PLL (Phase-Locked Loop)
- Modulazione: FM Stereo
- Effettiva Distanza di Lavoro: 80 m (senza ostacoli diretti)
- Oscillazione: Sintesi delle frequenze con tecnologia PLL (Phase-Locked Loop)
- Deviazione Massima: ±68KHz
- Rapporto Segnale/Rumore: >105dB
- Distorsione Terza Armonica: <0.4% @1 KHz
- Risposta in Frequenza: 40Hz-16 Hz± 3dB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Monitoraggio In-Ear > Ricevitori IEM

- Separazione Stereo =45dB @1 KHz
- Uscita Audio: Jack Stereo da 3.5mm per cuffie
- Potenza Uscita Audio: 2x150mW (THD3%)
- Batterie: 2x Batterie Stilo da 1.5V Tipo AA
- Consumo in Corrente: 185mA (tipico)
- Durata Batterie: Circa 7 ore
- Dimensioni Ricevitore (LxAxP): 66 x 111 x 26 mm (antenna esclusa)
- Dimensione Antenna Ricevitore (L/PxA): Ø4 x 105 mm
- Peso Ricevitore:143 g (batterie incluse)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927