

Luci e strutture > Controller per Luci > Distribuzione Segnale DMX

BriteQ DMS-26

Briteq DMS-26 è un merger/Splitter/Booster DMX, 2 ingressi/6 uscite, XLR 3/5-pin, HTP/Backup/Merger, 23-45 ms, LED display, IP20, 19" 1U, 2,92 kg.



Prezzo di listino:	236,00 €
Prezzo:	232,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Briteq
Categoria:	Distribuzione segnale dmx
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Merger, Splitter, Booster; la perfetta soluzione all-in-one per il cablaggio DMX professionale. 2 ingressi DMX + 6 uscite DMX, ciascuna dotata di connettori XLR a 3 e 5 poli con isolamento elettrico al 100%.

La funzione Booster analizza il segnale DMX in ingresso e lo rafforza.

La funzione Merger combina 2 segnali DMX in modi diversi: HTP con il valore più alto tra 2 canali identici che prende priorità, Merger quando 2 diversi segnali DMX vengono combinati scegliendo l'indirizzo iniziale del secondo controller.

La funzione di backup: quando il segnale DMX sull'ingresso A viene a mancare, il segnale DMX sull'ingresso B subentra immediatamente. La funzione Splitter distribuisce i segnali DMX dagli ingressi alle 6 uscite.

La temporizzazione delle uscite DMX può essere regolata da 23ms a 45 ms. Se vengono a mancare entrambi gli ingressi DMX è possibile impostare: Null per nessun segnale DMX sulle uscite, Hold per mantenere gli ultimi valori DMX sulle uscite, Clear per impostare a zero i valori DMX su tutte le uscite.

Facile configurazione tramite display LED a 4 cifre.

Caratteristiche Briteq DMS-26

- Tipo: Merger, Splitter, Booster DMX per cablaggio professionale
- Applicazione: spettacoli dal vivo, installazioni fisse, noleggio, studi TV
- Tensione nominale: 240 VAC 50 Hz
- Potenza nominale: non specificata (circa 10-20 W)
- Ingressi DMX: 2 (XLR 3-pin e 5-pin)
- Uscite DMX: 6 (XLR 3-pin e 5-pin, 100% isolate)
- Isolamento: 100% elettrico tra ingressi/uscite
- Funzione Booster: analizza e rafforza il segnale DMX
- Funzione Merger: combina 2 segnali DMX (HTP, Backup, Merger con indirizzo iniziale)
- Funzione Splitter: distribuisce il segnale su 6 uscite isolate
- Modalità Merger HTP: priorità al valore più alto tra canali identici
- Modalità Merger Backup: ingresso B subentra se ingresso A fallisce
- Modalità Merger: combina segnali da 2 controller su un cavo

Luci e strutture > Controller per Luci > Distribuzione Segnale DMX

- Temporizzazione uscite: regolabile 23-45 ms
- Comportamento senza segnale: Null (no segnale), Hold (ultimi valori), Clear (valori a zero)
- Controllo: configurazione tramite display LED a 4 cifre
- Interfaccia: XLR 3-pin/5-pin IN/OUT, IEC IN
- Display: LED a 4 cifre
- Materiale: acciaio, nero
- Protezione: interna (IP20)
- Montaggio: rack 19" 1U
- Dimensioni: 482 x 44 x 150 mm
- Peso: 2,92 kg