

Soundsation PMX-4MKII

Soundsation PMX-4MKII è un mixer amplificato a 6 canali con effetti e lettore mp3 e input Jack, XLR, RCA, Mini Jack per poterlo sfruttare al meglio in ogni situazione.



Prezzo:	152,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Mixer amplificati
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipologia: Mixer amplificato 6 canali con effetto e lettore multimediale da 200+200W
- 4 canali Mic/Line (CH1-4) con EQ 2-bande indipendenti e mandata effetto con livello regolabile
- 1 canale stereo (CH5-6) con connettore Jack da 3mm per il collegamento di tablets, computers ed altri dispositivi di riproduzione simili
- EQ a tre bande sulle uscite master
- Reverbero/Delay digitale a 24bit con regolazione del livello generale, del tempo di delay e del numero di ripetizioni
- Ingresso/Uscita stereo RCA per il collegamento ad un registratore/riproduttore esterno
- Lettore MP3 con connettore USB Tipo-A e slot CD-Card per la riproduzione di files per un massimo di 8GB per dispositivo
- Amplificazione 200+200W su 4ohm
- Tipo di Sistema: Mixer Attivo con lettore MP3
- Potenza Nominale: 100+100W @ 4ohm
- Potenza di Picco: 200+200W @ 4ohm
- Risposta in Frequenza: 20Hz - 20KHz +1/-3dB @ 1W con diffusori a 8ohm
- Mixer: 6-Canali (4 x Mono /Line, 1 x Stereo Line)
- Impedenza d'Ingresso: Mic – 2Kohm (bilanciato) / 1Kohm (sbilanciato); Line – 10Kohm; Tape IN – 47Kohm
- EQ di canale: HIGH +/-15dB @ 12kHz; LOW +/-15dB @ 80Hz
- EQ a 3 bande: Bass - Mid- Treble sulla sezione Master
- Uscita Stereo Monitor: Jack da 6.3mm (TRS)
- Uscite per Casse: 2x Jack da 6,3mm mono
- DSP: Reverbero/Delay a 24bit con Livello, Durata e Ripetizioni regolabili
- Tempo del Delay Digitale: 140 – 342ms
- Riproduttore MP3: USB Tipo-A (max 8Gb); Slot SSD-Cards (max 8Gb)
- Alimentazione: 230 V – 50 Hz
- Fusibile T2A 250V
- Dimensioni: 475 x 120 x 227 mm
- Peso: 7,2 Kg - 15,87 lbs