

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato



Soundsation GO-SOUND 15AM

Soundsation GO-SOUND 15AM è un diffusore attivo a due vie con 880 W di potenza massima e dotato di connettività wireless per la massima flessibilità di utilizzo.

Prezzo:	251,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Casse attive con mixer integrato
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Cabinet in polypropilene, robusto e al tempo stesso compatto e leggero
- Amplificatore in classe AB da 880 Watt
- Woofer da 15" con driver da 1.35"
- Lettore MP3 con input USB/SD e Bluetooth™ ed ampio display per riprodurre i vostri brani preferiti
- Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼", stereo RCA + Stereo mini jack ideale per connettere smartphones e tablet
- Uscita XLR mix out
- Controlli switch Mic/line, equalizzatore (Hi e Low), volume
- Foro per stativo da 36mm
- 2 maniglie laterali e 1 maniglia superiore per un agevole trasporto
- Compression driver bobina da 1,35", throat da 1"
- Direttività 90° x 50°, asimmetrica
- Risposta in frequenza [- 3dB] 55Hz - 18KHz
- Risposta in frequenza [- 10dB] 50Hz - 18KHz
- Max SPL (Picco) 114dB
- Sensibilità 95dB
- Amplificatore in classe AB
- Potenza (Picco/Rated) 880W/440W
- Crossover 2,7KHz, 24dB/Oct.
- EQ High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)
- USB/SD input compatibile con supporti fino a 32 GB
- Formati media player MP3 fino a 320kBs e Wav 16 bit 44.1 kHz
- LEDs Accensione (verde), Clip (Rosso)
- Alimentazione 230Vac - 50 Hz
- Potenza minima assorbita 230W
- Connettore alimentazione VDE con fusibile T3.15A-250V
- Dimensioni (LxAxP) 440 x 703 x 370 mm
- Peso 15 Kg