

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni ad Archetto Wireless

Soundsation WF-U24PP

Soundsation WF-U24PP è un set formato da una base ricevente a doppia antenna e due radiomicrofoni ad archetto, l'ideale per palestre, lezioni di jazzercise e piccole conferenze.



Prezzo:	152,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Microfoni ad archetto wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Ricevitore UHF Doppio con 4 Canali ciascuno
- 2 Trasmettitori Tascabili + 2 Microfoni ad archetto con Capsula Dinamica Cardioide professionale
- Tecnologia integrata SMT con componenti a montaggio superficiale
- Progettato per l'utilizzo live e per applicazioni didattiche
- Capsule microfoniche dinamiche uni-direzionali cardioidi di alta qualità per conferire un suono chiaro e pulito
- Circuito di Compressione/Espansione specificatamente disegnato per migliorare il rapporto segnale/rumore senza influire sulla qualità del segnale audio
- Circuitazione pensata per il massimo risparmio energetico, in modo da consentire l'utilizzo del radiomicrofono anche dopo molte ore
- Circuiti di controllo del rumore multipli, per garantire il massimo isolamento alle interferenze, soprattutto in assenza di portante (disturbi comunemente creati quando il ricevitore è acceso e il trasmettitore spento)
- Banda di Frequenze: ISM Europe (863-865 MHz). Non necessita licenze per l'uso all'interno di tutti gli stati della comunità europea.
- Possibilità di montaggio a rack del ricevitore tramite i kit opzionali WF-RACK KIT1 (singolo ricevitore in 1 unità rack) e WF-RACK KIT2 (2 ricevitori accoppiati in 1 unità rack)
- Banda: UHF 863-865MHz
- Frequenze: 863.000 MHz / 863.500 MHz / 864.000 MHz / 865.000 MHz
- Stabilizzazione delle Frequenze: Calibrazione Automatica
- Intervallo Dinamico: > 90dB
- Distorsione Armonica Totale: < 0.4%
- Risposte Frequenze: 40Hz-15KHz ± 3 dB
- Alimentazione Ricevitore: DC17V - 300mA
- Consumo in Potenza Ricevitore: < 4W
- Rapporto Segnale/Rumore Ricevitore: > 95dB
- Sensibilità di ricezione: >7dBuV (SINAD=30dB)
- Potenza di Trasmissione: 10mW
- Modulazione: FM
- Deviazione Massima Trasmissione: ± 20 KHz
- Batterie: 3V (2 Batterie da 1.5V tipo AA)
- Durata Batterie: circa 5 ore
- Dimensioni Trasmettitore Tascabile (LxAxP): 62 x 103 x 30 mm
- Antenna Trasmettitore Tascabile (L/PxA): $\varnothing 3$ x 9 mm
- Peso Netto Trasmettitore Tascabile: 0.135 Kg
- Peso Netto Microfono ad archetto: 0.05 Kg