

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici



Soundsation Miomix 104

Soundsation Miomix 104 è un mixer audio analogico a cinque canali totali dotato di effetto eco digitale, uno strumento ideale per le esigenze di home recording come la registrazione di podcast.

Prezzo:	65,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	10,90 €
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Mixer analogici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Mixer audio analogico con effetto eco digitale
- 5 Canali in Totale
- 1 Canale Mic/Line con Preamp a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48 V, Indicatore di Picco
- 1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6.3 mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco
- 1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm
- EQ a due Bande sui Canali da 1 a 3
- Effetto Eco Digitale con regolazione delle Ripetizioni, del Ritardo e del Livello
- Uscita Cuffie con Controllo di Livello
- Uscite Principali XLR con Controllo del Volume
- VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED
- Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità
- Connessioni di Ingresso: LR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 2-3), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 4-5)
- Connessioni di Uscita: XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
- Funzioni Canale 1: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Funzioni Canali 2-3: Selettore Impedenza (+4/-10dB), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Funzioni Canali 4-5: Posizione Pan, Volume di Canale
- Funzioni Effetto: Regolazione Numero di Ripetizioni Eco, Regolazione Tempo di Ritardo Eco, Regolazione Livello Eco
- Livello Massimo di Uscita: 3 V RMS
- Risposta in Frequenza: +/-0.5 dB, 20 Hz-20 kHz
- Intervallo Dinamico: 102 dB
- THD+N @ 1kHz: =0.003%
- Crosstalk Stereo: 92 dB
- Alimentazione: DC 5 V, 0.5 A
- Consumo: Max. 2.5 W
- Peso netto: 0.89 kg