

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici



Soundsation Miomix 404FXM

Soundsation Miomix 404FXM è un mixer audio professionale a sei canali dotato di lettore USB, connettività Bluetooth e processore interno multi-effetto digitale, ideale per le esigenze di una band o di un DJ.

Prezzo:	115,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Mixer analogici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Mixer Audio Professionale a sei canali con Lettore USB, Connettività Bluetooth e Multi-Effetto Digitale a 24 bit
- 6 Canali in Totale
- 4 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48 V, Indicatore di Picco
- 1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6.3 mm, Adattatore Pad +4/-10 dB e Indicatore di Picco
- Lettore/Registratore USB (WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless Bluetooth)
- EQ a due bande sui Canali da 1 a 4
- Effetto Digitale a 24 bit/48 kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili
- Controllo di Livello del Lettore USB
- Uscita Cuffie con Controllo di Livello
- Uscite Principali XLR con Controllo del Volume
- VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED
- Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità
- Connessioni di Ingresso: XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-4), Jack da 6.3 mm Bilanciato (Canali 5-6)
- Connessioni di Uscita: XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3 mm (Phones), Stereo RCA (Rec Out)
- Funzioni Canale 1-4: Alimentazione Phantom +48 V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ a due bande (80 Hz/12 kHz +/-15 dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Funzioni Canali 5-6: Selettore Impedenza (+4/-10 dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Tasti Lettore USB: Up/Rewind, Down/Forward, Play/Pause/Enter, Menu
- Funzioni Lettore USB: Streaming BT, Lettore Musica, Registratore Audio, Selezione Curva EQ
- Formato Drive USB: Formato FAT32 – max 64 GB
- Formato File Registratore: MP3 (48 kHz/16 bit @ 128 Kbps)
- Effetto Digitale: 24 bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48 kHz
- Livello Massimo di Uscita: 3 V RMS
- Risposta in Frequenza: +/-0.5 dB, 20 Hz-20 kHz
- Intervallo Dinamico: 102 dB
- THD+N @ 1kHz: =0.003%
- Crosstalk Stereo: 92 dB
- Alimentazione: DC 5 V, 0.5 A
- Consumo: Max. 2.5 W
- Dimensioni: 220 x 165 x 66 mm

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici

- Peso: 1.2 Kg