Impianti audio > Accessori per Impianti Audio > DI Box



Soundsation ADX-800 LINK

Soundsation ADX-800 LINK è una direct box attiva a due canali per convertire segnali audio sbilanciati in segnali bilanciati con connessioni xlr ed eliminare interferenze e ronzii.

Prezzo:	32,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Di box
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

DI-Box (Direct Injection Box) che converte fino a due segnali audio sbilanciati (ad es. chitarre e bassi elettrici e/o acustici, segnali di linea come tastiere, preamp per chitarra, multieffetti, computer, ecc.) in segnali bilanciati con connessioni XLR.

Questo permette non solo di attenuare le interferenze che normalmente i cavi sbilanciati raccolgono nelle distanze media-lunghe, ma funge anche da splitter con massimo 3 uscite sull' ingresso 1 (2 uscite XLR + 1 Jack TRS bilanciato da ¼").

Può essere alimentato sia dall'adattatore di rete in dotazione, sia attraverso l'alimentazione Phantom +48V proveniente dal mixer.

E' dotata di attenuatore di ingresso a 3 posizioni (0dB, 20dB, 40dB) – per adattare lo stadio di preamplificazione a tutti i tipi di segnali – e di sollevatore di messa a terra, molto utile in caso di anelli di massa che possono generare ronzii.

ADX-800 LINK è in sostanza, uno strumento assolutamente indispensabile sul palco, in sala prova e studio di registrazione per risolvere problemi a musicisti, DJ e ingegneri del suono.

Caratteristiche Soundsation ADX-800 LINK

- DI-Box a 2 canali
- Splitter a 1 canale su max. 3 uscite
- Uscite jack TRS da 1/4"
- Uscite XLR bilanciate
- Attenuazione 0/20/40dB
- Alimentazione tramite adattatore esterno (in dotazione) o alimentazione Phantom esterna
- Sollevatore di messa a terra
- Risposta in frequenza: 10Hz-30KHz ± 1dB
- Livello massimo di ingresso: 15 dBU ± 1dB
- Livello di rumore: -65dBU
- Pad di attenuazione: 0dB/-20dB/-40dB
- Modalità: 2 canali/Link
- Phantom Power (In caso di alimentazione da XLR bilanciato): + 48Vdc
- Adattatore di alimentazione (incluso): 12Vcc / 100mA min.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Accessori per Impianti Audio > DI Box

- Consumo: 2.3 mA
- Dimensioni unità: 112x65x36 mm
- Peso unitario: 260g
- Dimensioni scatola: 130x150x40 mm
- Peso lordo scatola: 400 g (incluso DI-Box e alimentatore)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927