Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



FBT X-LITE 115A

FBT X-LITE 115A è un diffusore attivo biamplificato da 1200 Watt (LF) e 300 Watt (HF) con una risposta in frequenza che va da 42 Hz-20 KHz.

Prezzo di listino:	~~649,00 €~~
Prezzo:	559,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Fbt
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Configurazione: 2 vie
- Amplificatore integrato LF/HF: 1200/300W
- Dotato di Bluetooth 5.0
- Risposta in frequenza: 42Hz - 20kHz
- Woofer a bassa frequenza: 15", bobina 2.5"
- Driver ad alta frequenza: 1", bobina 1.4"
- SPL Continuo/Picco: 125/130dB max
- Dispersione: 90°x60°
- Impedenza di ingresso: 22 k Ohm
- Connettore di ingresso: XLR In/Out, jack Stereo
- Cavo di alimentazione: 3m
- Dimensioni: 433 x 706,5 x 400mm
- Peso: 19,3kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927