

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato



FBT X-LITE 110A

FBT X-LITE 110A è un diffusore attivo a 2 vie con amplificatore integrato (1200W LF e 300W HF) dal peso di soli 13 Kg con Bluetooth 5.0 e processore DSP con 4 preset di equalizzazione integrato.

Prezzo di listino:	499,00 €
Prezzo:	399,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Fbt
Categoria:	Casse attive con mixer integrato
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Configurazione: 2 Vie
- Amplificatore integrato LF/HF: 1200/300W
- Risposta in frequenza: 58Hz - 20kHz
- Woofer a bassa frequenza: 10", bobina 2.5"
- Driver ad alta frequenza: 1", bobina 1.4"
- SPL continua/picco: 123/127dB max
- Dispersione: 90°x60°
- Impedenza di ingresso: 22 k Ohm
- Connettore di ingresso: XLR In/Out, jack Stereo
- Cavo di alimentazione: 3m
- Dimensioni: 300 x 536 x 302mm
- Peso: 13kg
- Cabinet in polipropilene con stampaggio ad iniezione di gas progettato per eliminare risonanze indesiderate
- Altoparlanti custom FBT ad alta efficienza e con elevata capacità di escursione lineare
- Drivers a compressione con apertura da 25mm e bobina da 35mm
- Amplificatore in Classe D da 1200W LF e 300W HF ad alta dinamica
- Alimentatore universale switching 100-240Vac
- Bluetooth 5.0
- Processore DSP con 4 presets di equalizzazione
- Algoritmi avanzati di filtraggio, equalizzazione dinamica delle basse frequenze, energy control che cambiano in funzione del preset scelto
- Mixer a 3 canali: un canale dedicato BLUETOOTH 5.0, due canali micro/ linea indipendenti con volume separato e uno dotato di ingresso jack stereo, uscita XLR bilanciata MIX o CH1 LINK
- Maniglie integrate, punti di ancoraggio M10 per installazione sospesa, supporto per stativo, profilo monitor del diffusore a 30° e 45°