Impianti audio > Casse Audio > Casse Portatili a Batteria



Soundsation Go-Sound 12Air

Soundsation Go-Sound 12Air è una cassa portatile con cono da 12" alimentabile a batteria con bluetooth e possibilità di controllo tramite applicazione dedicata.

Prezzo:	251,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Casse portatili a batteria
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Sistema PA Portatile con Batteria Ricaricabile
- Cabinet robusto in Polipropilene compatto e leggero
- Amplificatore in Classe-AB da 800W* di picco (*alimentazione a corrente)
- Woofer da 12" con driver a compressione da 1"
- Lettore MP3 con USB, scheda SD e connessione BT
- Controllo tramite Go-Sound Air App su dispositivi Android® e iOS®
- Due Radiomicrofoni VHF Palmari
- Ingressi Microfonici/Linea
- Effetto Eco per Ingressi Mic. e Radiomicrofoni
- EQ grafico a 5-Bande
- Batteria ricaricabile con durata della batteria da 2,5 (massimo volume) a 4 ore (uso standard)
- Foro per palo o treppiedi da 36 mm
- Sistema Trolley con ruote e una maniglia telescopica in alto + 2 maniglie laterali
- Tipo diffusore: Sistema PA portatile a 2-vie con batteria ricaricabile e trolley
- Risposta in frequenza: 68Hz-19KHz
- Max. SPL: 112dB (alimentazione a corrente)
- LF: 12"
- HF: Driver a Compressione da 1" (1" voice coil)
- Direttività (HxV) / Guida d'onda: 90° x 40° - 60° / Asimmetrica
- Potenza. Max. (Programma/Picco): 400W* / 800W* - Classe AB (*alimentato a corrente)
- Controlli: Mic1&2 level, Line level, Echo level, Bluetooth/MP3 level, Master level, Wireless Mics On, W. Mic1 level, W. Mic2 level
- Equalizzatore grafico a 5 Bande: 100Hz, 330Hz, 1KHz, 3,3KHz, 10KHz (+/- 12dB)
- Connessioni: Mic 1&2 6.3mm TS Jack, Line In L&R RCA, Line Out L&R RCA
- Indicatori LED: Power, Clip, Wireless Mic On, RF Mic1, RF Mic2, Battery Charge
- Lettore Multimediale: USB, SD-Card, Streaming Audio BT, Telecomando
- Controlli del Lettore Multimediale: Stop, Play/Pause, Next track, Previous track, Mode
- Controllo APP: Connessione BT con Go-Sound Air App per Android®/iOS®
- Tensione di Alimentazione: 230VAC-50Hz
- Fusibile: T1A-250V
- Connettore Alimentazione: VDE + Vano fusibile
- Alimentazione addizionale: 12VDC (NO funzione di carica)
- Fusibile addizionale: T10A-250V
- Connettore Alimentazione Add.: 12VDC con Morsetto a pressione

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Casse Audio > Casse Portatili a Batteria

- Batteria Ricaricabile: Batteria al piombo 12V-7Ah (Tipo TC12-7.0)
- Misure Batteria (LxAxP): 151 x 100 (Terminali Inclusi) x 65 mm
- Radiomicrofoni: MIC1 / MIC2: VHF 174.4 MHz / 175.0 MHz
- Risposta in Frequenza: 40Hz – 16kHz / ±3dB
- Potenza Trasmettitore: 10mW
- Tipo Modulazione: FM
- Voltaggio Batterie: 3V (2x1.5V AA)
- Durata in uso continuo: 7 Ore
- Misure (L/PxA): Ø33 (min) - Ø48 (max) x 265 mm
- Peso: 0.218 kg (batterie incluse)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927