Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Amplificati



Power Dynamics PDM-M604A

Power Dynamics PDM-M604A è un mixer musicale da tavolo di design con amplificatore integrato e molte caratteristiche interessanti.

Prezzo di listino:	~~339,00 €~~
Prezzo:	329,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 05/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Power dynamics
Categoria:	Mixer amplificati
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Le caratteristiche includono interruttori mute e solo su ogni canale, lettore USB integrato con display digitale e ricevitore BT per ascoltare musica in streaming al mixer durante la pausa.

Ideale per allestimenti dal vivo e piccole band.

Caratteristiche Power Dynamics PDM-M604A

- 6 Ingressi microfonici / linea mono bilanciati (Combi XLR / Jack)
- Alimentazione phantom + 48V con preamplificatore individuale per ogni canale
- Ingresso di linea stereo (RCA)
- Processore multi-FX con 16 preset
- Interruttore Solo per ogni canale (PFL)
- Interruttore On/off per ogni canale
- Controllo Hi, Mid e Low per ogni canale
- Volume FX regolabile per canale
- Padella regolabile per canale
- Uscite principali bilanciate stereo (XLR)
- Uscite cuffie e stereo rec separate
- Equalizzatore a 7 bande
- Amplificatore integrato 2x 200W RMS
- Lettore USB integrato con display digitale
- Ricevitore BT per streaming audio
- LED VU meter e LED Peak
- Opzioni di riproduzione: streaming BT, USB
- Connessioni di ingresso: jack da 6,3 mm, RCA, USB, XLR (3 pin)
- Connessioni di uscita: può selezionare più NL-4, RCA, XLR (3 pin)
- Preimpostazioni: 16
- Tipo di effetti: Delay, Echo, Hall, Ping pong delay, Reverb delay, Room
- Risoluzione DSP: 24 bit
- Canali di uscita: 2
- Potenza in uscita: RMS @ 8 Ohm per canale 200 W
- Risposta in frequenza: 10 - 45.000 Hz
- THD: <0,01%

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Amplificati

- Livello di ingresso: microfono. 1,5 mV, 2 kohm
- Livello di ingresso: linea 150 mV, 100 kohm
- Rapporto segnale/rumore: >112dB
- Livello di uscita: Master 1V
- Alimentazione: 220-240VAC 50Hz
- Dimensioni (L x P x A): 350 x 370 x 125 mm
- Peso (kg): 7,30
- Codice prodotto: PDM-M604A

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927