

## Fenton FPL2000 Digital Amplifier

Fenton FPL2000 Digital Amplifier è un amplificatore digitale che utilizza la tecnologia BT integrata, la funzionalità di streaming wireless consente di connettere e riprodurre in streaming l'audio da vari dispositivi.



|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Prezzo di listino:            | <del>199,00 €</del>                     |
| Prezzo:                       | 195,00 €                                |
| Disponibile:                  | Ordinabile dal 17/08/2026               |
| Consegna in:                  | -                                       |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia                        |
| Marchio:                      | Fenton                                  |
| Categoria:                    | Finali di potenza e amplificatori audio |
| Condizione:                   | Nuovo                                   |
| <a href="#">Link articolo</a> |                                         |

a serie di amplificatori digitali Fenton FPL utilizza la tecnologia BT integrata.

La funzionalità di streaming wireless ti consente di connettere e riprodurre in streaming l'audio dai tuoi dispositivi preferiti, ad esempio smartphone e tablet.

Questo amplificatore con lettore multimediale integrato riproduce musica MP3 da una chiavetta USB o da una scheda SD e utilizza la più moderna tecnologia di amplificazione, per un suono potente e cristallino; un dispositivo essenziale in qualsiasi installazione DJ.

L'amplificatore dispone di diversi ingressi stereo RCA per TV, CD, PC, BT...

Presa jack 3.5 sulla parte anteriore per collegare un lettore audio esterno.

Con un LED blu per illuminare il pannello frontale e un display LCD a matrice di punti con tag ID-3.

### Caratteristiche Fenton FPL2000 Digital Amplifier

- Amplificatore digitale di classe D
- Tecnologia wireless Bluetooth per lo streaming audio
- Mediaplayer completamente integrato
- Telecomando IR
- Porta USB e slot SD
- Pannello frontale illuminato a LED blu
- ID3-Tag
- 4x Ingressi stereo selezionabili
- Opzioni di riproduzione: Bluetooth, SD-Card, USB
- Potenza di uscita max: 4000W
- Potenza in uscita: 2000W
- Collegamenti dei diffusori: Terminale a vite
- Impedenza: 4 Ohm
- Connessioni di ingresso: Jack 3,5mm, RCA, slot per scheda SD, USB

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio

- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Diafonia: > 82dB0
- Rapporto segnale-rumore: >95dB
- Distorsione: > 98dB
- Linea di sensibilità di ingresso: 775mV
- Impedenza di ingresso: 10kOhm
- Alimentazione: 100-240V, 50Hz
- Dimensioni: 482 x 270 x 88mm (2U)
- Peso: 5,5kg
- Codice prodotto: FPL2000