

Soundsation WF-D190P MKII

Soundsation WF-D190P MKII è un radiomicrofono UHF Digitale Doppio che adotta una nuova tecnologia di trasmissione digitale e cifratura hardware dei dati audio che consentono una qualità audio superiore



Prezzo:	128,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Trasmettitori e ricevitori bluetooth
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Banda UHF 823-832MHz
- Tecnologia di trasmissione audio digitale
- Tecnologia Digital Pilot 16 bit
- Monitoraggio del livello di segnale AF e della carica delle batterie direttamente sul ricevitore
- Doppia antenna con tecnologia diversity
- Nessuna interferenza anche sulla stessa frequenza
- Latenza audio ultra ridotta
- Frequenza di campionamento 48kHz
- Risposta in frequenza 30-20Hz
- Impostazioni di visualizzazione e di menu TFT colorati sul ricevitore
- Scansione di frequenza automatica e visualizzazione dello spettro
- Distanza ideale 50m (senza ostacoli)
- Sincronizzazione TX-RX con infrarossi per un settaggio rapido del sistema
- Microfono ad archetto professionale con capsula dinamica cardioide Professionale
- Kit di montaggio a rack per 1 o 2 unità ricevitore a 1x o 2x unità rack 19 "(opzionale)
- Antenne Removibili con connettore BNC
- Banda di frequenze Sistema: UHF 823-832MHz
- Ampiezza di banda: 9MHz
- Ampiezza del canale: 100kHz
- Gruppi/Canali Preset: 10 gruppi, 9 frequenze in ciascun gruppo
- Intervallo dinamico: >98dB
- Distorsione Armonica Totale: <0.1%
- Risposta in frequenza: 30Hz-20kHz / ± 2 dB
- Livello di uscita audio: Bilanciata 400mV; sbilanciata 400mV
- Dimensioni imballo del Sistema (LxAxP): 436 x 104 x 324 mm
- Peso lordo imballo del Sistema: 2.5 kg
- Alimentazione: DC 12V / 1000mA
- Assorbimento in potenza del Ricevitore: 5W
- Rapporto segnale/rumore del Ricevitore: >98dB
- Sensibilità di ingresso del Ricevitore: -95dBm
- Ritardo di trasmissione: <3ms
- Dimensioni Ricevitore (LxAxP): 210 x 45 x 118 mm (antenna non inclusa)
- Antenne del Ricevitore: 255 mm (non piegata) con connettori BNC

Cavi e adattatori > Trasmettitori e Ricevitori Bluetooth

- Peso netto del Ricevitore: 0.4 kg
- Potenza di trasmissione: 10mW (Max)
- Tipo di modulazione: DQPSK
- Batterie del trasmettitore tascabile: 2 batterie stilo (tipo AA) da 1.5V ciascuna
- Durata di utilizzo: 5 ore (potenza di trasmissione HI); 7 ore (potenza di trasmissione LO)
- Dimensioni del trasmettitore tascabile (LxAxP): 62 x 103 x 30 mm
- Antenna (L/PxA): Ø3 x 9 mm
- Peso netto del trasmettitore tascabile: 0.132 kg (batterie incluse)