

KORG Fisa Suprema Piano MBK

KORG Fisa Suprema Piano MBK è una fisarmonica digitale nella versione a tastiera con 41 tasti sensibili alla velocity e aftertouch.



Prezzo di listino:	7.999,00 €
Prezzo:	7.452,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Korg
Categoria:	Fisarmoniche
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tastiera mano destra: 41 tasti con sensibilità alla velocità e aftertouch
- Generatore di toni: T2L avanzato Engine
- Polifonia massima 320 voci
- Tipi di fisarmonica: 45
- Registri: 14 acuti, 7 bassi/accordi, 7 bassi liberi
- Registri di ancia: 9 Alti (16', 16'-, 8', 8'-, 8'+, 4', 5'?, 2'?), 5 Bassi (16', 8', 8-4', 4', 2') con nota più bassa selezionabile, 5 Chord (16', 8', 8-4', 4', 2') con nota più bassa selezionabile, 3 Bassi liberi (8', 4', 2')
- Tecnologia Virtual Tone Wheel: Tipi di organo: Tone Wheel 1-2, Transistor (Farf, Vox), Pipe con oltre 148 patch assegnabili ai registri
- Registri: 14 acuti, 7 bassi/accordi, 7 bassi liberi
- Suoni della sezione Orchestra: Oltre 170 patch assegnabili ai 14 registri Treble, 159 patch assegnabili ai 7 registri Bass/Chord / 7 registri Free Bass, 23 suoni speciali HSC (Hyperreal Sound Cluster) per chord e la sezione bassi
- Registri: 14 Registri Treble, 7 Registri Bass/Chord, 7 Registri Free Bass
- Suoni: Oltre 170 patch Orchestra 2 / 18 Soloist / 42 Sintetizzatore assegnabili ai registri degli acuti
- Registri: 14 acuti
- Bluetooth: A2DP per lo streaming audio RX e MIDI BLE 4.2
- Display: LCD a colori da 2,4", 320 x 240 punti
- diffusori: Sì
- Potenza nominale Biamp e DSP: 112 W max @THD+N<0,1%
- Alimentazione Adattatore AC/DC: 24V DC 5A DYS6150-2400500W
- Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio (4S2P 14,4 V, 6600 mAh) per oltre 9 ore di autonomia.
- Connettori Jack di uscita L/Mono (alti), R/Mono (bassi): tipo jack da 1/4", jack per cuffie: tipo jack da 1/4", prese MIDI (IN/OUT), porta di memoria USB: tipo A, porta USB per computer: tipo B (per ingresso/uscita Midi e audio digitale). Midi e audio digitale in/out 16 bit, 48 KHz), connettore DC IN
- Consumo di energia Stand By: < 0,4W
- Massimo: 74W "ErP" LEVEL VI per l'efficienza dell'eco sul consumo in stand-by
- Dimensioni piano: 542 (L) x 408 (P) x 289 (H) mm, 21-3/8 (L) x 16-1/16 (P) x 11-7/16 (H) pollici
- Pulsante: 500 (L) x 381 (P) x 269 (H) mm 19-11/16 (L) x 15 (P) x 10-5/8 (H) pollici
- Pianoforte: 10,6 kg (escluso adattatore CA) 23 lbs 6 oz (escluso adattatore CA)
- Codice prodotto: FSUP-P-MBK

Tastiere Pianoforti e Synth > Fisarmoniche e Organetti > Fisarmoniche