

ALLEN & HEATH SQ RACK

ALLEN & HEATH SQ RACK è un mixer digitale con 16 ingressi XLR, 3 stereo, 12 uscite XLR e effetti integrati, controllabile via app.



Prezzo di listino:	2.299,00 €
Prezzo:	2.199,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 19/08/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Allen & heath
Categoria:	Mixer digitali
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Mixer digitale compatto a 4 unità rack basato sul motore FPGA XCVI a 96kHz
- 16 ingressi mono con preamplificatori microfonici e 3 ingressi stereo, espandibili fino a 48 canali
- 8 effetti stereo con ritorni dedicati e 12 uscite XLR
- Uscita AES e porta SLink per espansione e connessione con altri dispositivi
- Audio ad alta risoluzione con latenza inferiore a 0,7 ms
- Controllo touch screen o tramite app SQ MixPad per iOS e Android
- 8 SoftKey assegnabili a funzioni interne o via MIDI
- 4 SoftRotary configurabili per un controllo avanzato
- 16 ingressi XLR per microfono o linea
- 2 ingressi stereo TRS da 1/4" bilanciati
- 1 ingresso stereo su mini-jack da 3,5mm
- 1 ingresso XLR per talkback
- 10 uscite mix su XLR
- 2 uscite main su XLR
- 2 uscite TRS per out A e out B
- 1 uscita XLR AES out
- SQ-Drive per registrazione diretta a 96kHz su chiavetta USB
- Interfaccia audio integrata 32x32 a 96kHz per DAW, tracce di accompagnamento e soundcheck virtuale
- Espandibile con schede Dante o Waves per un massimo di 64x64 canali
- Processori di segnale per ogni canale con HPF, gate con sidechain, EQ parametrico a 4 bande e compressore Peak/RMS
- EQ grafico da 28 bande e compressore su ogni mix
- 8 motori effetti stereo con libreria RackExtra inclusa
- Architettura DEEP per selezione di compressori e preamp boutique senza latenza
- Automatic Mic Mixer (AMM) per la gestione di più microfoni senza feedback
- App SQ MixPad per controllo remoto completo da iOS e Android
- App SQ4You per gestione indipendente del monitoring fino a 7 dispositivi
- Porta SLink per connessione con expander Allen & Heath e reti Dante o Waves
- Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz (+0/-0,5dB)
- Gamma dinamica: 112dB
- SPL massimo: +18dBu
- Sampling rate: 96kHz
- Latenza: <0,7ms

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Digitali

- Touch screen da 7" con risoluzione 800x480
- Alimentazione 100-240V AC, 50/60Hz, consumo massimo 75W
- Dimensioni: 430 x 214 x 173 mm
- Peso: 5,8 kg