



## FBT X-LITE 108A

FBT X-LITE 112A è un diffusore bi-amplificato da 800 watt con bluetooth 5.0 e mixer 3 canali, equipaggiato di altoparlante 8" custom FBT ad alta efficienza, box in polipropilene con stampaggio ad iniezione di gas progettato per eliminare risonanze...

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Prezzo di listino:            | <del>399,00 €</del> |
| Prezzo:                       | 315,00 €            |
| Disponibile:                  | Sì                  |
| Consegna in:                  | 24/48 ore           |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia    |
| Marchio:                      | Fbt                 |
| Categoria:                    | Casse attive        |
| Condizione:                   | Nuovo               |
| <a href="#">Link articolo</a> |                     |

- Configurazione Bi-amplificata: potenza complessiva di 800W (600W LF + 200W HF)
- Trasduttori ad Alta Efficienza: woofer da 8" con bobina da 2" e driver a compressione da 1"
- Connettività Bluetooth 5.0: supporto per lo streaming audio wireless e pairing simultaneo
- Processore DSP Evoluto: quattro preset (Original/Live, Floor/Vocal, Club, DJ) per ottimizzare la resa sonora
- Pressione Sonora: capacità di generare fino a 124 dB di SPL massimo
- Cabinet in Polipropilene: struttura robusta con stampaggio ad iniezione di gas anti-vibrazione
- Mixer Integrato: due canali indipendenti con regolazione del volume e ingresso MIC/LINE
- Filtro High-Pass: selettore per il taglio a 100Hz per l'utilizzo ottimale con subwoofer
- Versatilità di Puntamento: design asimmetrico per uso monitor con inclinazioni di 30° e 45°
- Predisposizione Installazione: fori di ancoraggio M10 e alloggiamento per stativo da 35 mm
- Dimensioni (LxPxA): 265 x 281 x 460 mm
- Peso: 10 Kg