

Impianti audio > Monitoraggio In-Ear > In-Ear Monitor Wireless



NUX C-7 In-Ear Monitoring System

Trasmissione stereo a 5,8 GHz con portata fino a 30 metri Pairing automatico o manuale con supporto multi-ricevitore 5 preset EQ dedicati al monitoraggio in-ear Display integrato per canale, batteria e stato del sistema Custodia di ricarica...

Prezzo di listino:	219,00 €
Prezzo:	185,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 26/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Nux
Categoria:	In-ear monitor wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NUX C-7 Wireless In-Ear Monitoring System trasforma qualsiasi cuffia o auricolare in-ear cablato in un sistema di monitoraggio **wireless stereo**, senza bisogno di sostituire gli auricolari già in uso.

La trasmissione a **5,8 GHz** offre una connessione stabile fino a 30 metri di distanza, mentre il pairing automatico o manuale permette di collegare rapidamente uno o più ricevitori allo stesso trasmettitore.

I 5 preset EQ dedicati riducono l'effetto occlusione tipico degli in-ear, restituendo un suono più naturale sia in prova sia sul palco.

Il display integrato tiene sotto controllo canale, batteria e stato del sistema in tempo reale, mentre la custodia di ricarica da 3000 mAh estende l'autonomia complessiva oltre le 18 ore.

Caratteristiche principali NUX C-7 Wireless In-Ear Monitoring System

- Sistema wireless stereo per monitoraggio in-ear (trasmettitore + ricevitore)
- Trasmissione a 5,8 GHz (banda ISM 5,725-5,85 GHz), portata fino a 30 m
- Audio a 24 bit, gamma dinamica 96 dB
- Latenza dichiarata: 5,8 ms
- Modalità Stereo e Mono selezionabili in base alla sorgente
- Pairing automatico (1 a 1) o manuale (1 trasmettitore verso più ricevitori, 10 canali)
- Frequency hopping automatico con un tasto e scansione manuale dei canali
- Display integrato da 0,87" per canale, batteria, EQ e stato del sistema
- 5 preset EQ dedicati al monitoraggio, per ridurre l'effetto occlusione
- Ingresso 1/8" e 1/4" sul trasmettitore, compatibile con interfacce audio e mixer
- Blocco tasti con doppio click sul pulsante power
- 3 modalità di aggancio del ricevitore: clip, magnete, laccetto da collo
- Batteria trasmettitore fino a 6 ore; custodia di ricarica da 3000 mAh per oltre 18 ore di autonomia totale
- Compatibile con cuffie/auricolari in-ear da 16-32 ?
- Dimensioni: trasmettitore 76 x 42,5 x 30 mm, ricevitore 58,5 x 38 x 33 mm
- Peso: trasmettitore 50 g, ricevitore 40 g
- Accessori inclusi: patch magnetica, cavo di ricarica USB-C doppio, laccetto da collo, adattatore 1/4", custodia di

Impianti audio > Monitoraggio In-Ear > In-Ear Monitor Wireless

ricarica