

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



Sontronics ZETA

Condensatore a grande diaframma JFET Pattern polare cardioide
fisso Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz Sensibilità pari a 33 mV/Pa
SPL massimo di 125 dB a 1 kHz

Prezzo di listino:	1.061,00 €
Prezzo:	989,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Sontronics
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Sontronics ZETA è un microfono a condensatore a grande diaframma con circuito JFET e trasformatore Lundahl, assemblato a mano in Inghilterra. Il pattern polare è cardioide e l'architettura pulita della capsula punta a un rumore di fondo ultrabasso.

È indicato per voci, voice-over, chitarra acustica, pianoforte e archi, ma si presta anche a overhead di batteria, percussioni e basso. L'alta sensibilità restituisce dettaglio e chiarezza anche con sorgenti delicate.

Prestazioni e collegamenti

La risposta in frequenza va da 20 Hz a 20 kHz, l'SPL massimo è di 125 dB con distorsione dello 0,5 percento a 1 kHz e il rumore equivalente è di 9 dB(A). Sono dati di un microfono silenzioso, capace di gestire anche livelli elevati.

Il collegamento avviene con un connettore XLR a tre poli e richiede alimentazione phantom a 48 V. Il corpo misura 190 x 53 x 53 mm, pesa 0,68 kg e ha una finitura nera con badge incisi e dettagli dorati.

Cosa si trova nella confezione

Nella confezione ci sono il microfono con sospensione antivibrazione interna, un attacco diretto per l'asta, una custodia rigida in ABS con inserto in schiuma sagomata e il manuale utente.

La custodia protegge il microfono durante il trasporto e la conservazione, mentre l'attacco diretto semplifica il montaggio sull'asta.

Caratteristiche principali Sontronics ZETA

- Tipologia: microfono a condensatore a grande diaframma JFET
- Direttività: cardioide
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilità: 33 mV/Pa
- Impedenza: 200 ohm o meno
- SPL massimo: 125 dB (0,5% THD a 1 kHz)

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Rumore equivalente: 9 dB(A)
- Connettore: XLR a 3 pin
- Alimentazione: phantom 48 V
- Accessori inclusi: sospensione antivibrazione, attacco diretto per asta, custodia rigida in ABS, manuale
- Colore: nero con dettagli dorati
- Dimensioni: 190 x 53 x 53 mm
- Peso: 0,68 kg