Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi



ADAM Audio A8H-B Side Right

Monitor attivo a 3 vie, versione destra Woofer MLM da 8" Midrange Dome Cone Hybrid da 3,5" Tweeter X-ART fatto a mano in Germania Crossover a 400 Hz e 3 kHz

Prezzo:	1.749,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Adam audio
Categoria:	Monitor da studio attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

ADAM Audio A8H-B Side Right è la versione destra dell'A8H, il monitor da studio attivo a 3 vie di riferimento della A Series. Si abbina all'A8H-A Side Left per comporre la coppia stereo ed è pensato per mix e mastering in ambienti di dimensioni medie e grandi.

La sezione acustica comprende un woofer da 8" in fibra minerale multistrato, un midrange **Dome Cone Hybrid** da 3,5" e il tweeter X-ART fatto a mano in Germania, con risposta da 31 Hz a 45 kHz a -6 dB.

Tre vie amplificate separatamente

Ogni altoparlante ha il proprio finale. Il woofer riceve 250 W di picco da un amplificatore PWM, mentre midrange e tweeter sono spinti da finali in Classe A/B da 70 W e 20 W. Il totale è di **340 W** di picco, con una pressione massima di 105 dB SPL a un metro.

Il crossover a 400 Hz e 3 kHz affida al midrange la gamma media, dove le colorazioni si sentono di più, e lascia al woofer con condotto reflex frontale il lavoro sulle basse frequenze.

Voicing, filtri e calibrazione via Ethernet

Sul retro si scelgono i voicing *Pure* e *UNR*, il livello da -12 a +12 dB e i filtri Bass, Desk, Presence e Treble per adattare la risposta alla stanza.

Con la porta Ethernet e il software A Control si gestiscono 6 filtri parametrici e il ritardo, e si caricano le calibrazioni fatte con Sonarworks SoundID Reference, acquistabile separatamente. Il waveguide HPS ruota di 90 gradi per l'uso in verticale o in orizzontale.

Cosa c'è nella confezione e come si installa

Il monitor arriva con il cavo di alimentazione e la guida rapida. Si collega tramite ingresso XLR bilanciato o RCA sbilanciato, e grazie ai quattro inserti M8 sul fondo può essere montato a muro, a soffitto o su stand con la piastra della A Series. La garanzia sale a 5 anni registrando il prodotto.

Caratteristiche principali ADAM Audio A8H-B Side Right

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

- Tipologia: monitor da studio attivo a 3 vie
- Serie: A Series
- Versione: lato destro (B)
- Sistema di carico: bass reflex con condotto frontale
- Woofer: 8" MLM, bobina 38 mm
- Midrange: 3,5" Dome Cone Hybrid (DCH), bobina 33 mm
- Tweeter: X-ART con waveguide HPS ruotabile
- Dispersione: 120° orizzontale, 70° verticale
- Amplificazione woofer: PWM, 250 W di picco, 200 W RMS
- Amplificazione midrange: Classe A/B, 70 W di picco, 55 W RMS
- Amplificazione tweeter: Classe A/B, 20 W di picco, 15 W RMS
- Potenza totale di picco: 340 W
- Risposta in frequenza (-3 dB): 34 Hz - 41 kHz
- Risposta in frequenza (-6 dB): 31 Hz - 45 kHz
- Frequenze di crossover: 400 Hz, 3 kHz
- SPL massimo di picco: 105 dB a 1 m
- Convertitore AD: 24 bit, 96 kHz
- Ingressi: 1 XLR bilanciato, 1 RCA sbilanciato
- Livello massimo d'ingresso: +19 dBu
- Rete: Ethernet RJ45, software A Control
- Voicing: Pure, UNR
- Adattamento all'ambiente: Bass, Desk, Presence, Treble
- Montaggio: 4 inserti filettati M8 sul fondo
- Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
- Cabinet: MDF rivestito in vinile, frontale in MDF verniciato
- Garanzia: 5 anni con registrazione del prodotto
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, guida rapida
- Colore: nero
- Dimensioni: 274 x 382 x 329 mm (A x L x P)
- Peso: 13,6 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927