Impianti audio > Accessori per Impianti Audio > DI Box



sE Electronics FluxCore FCP1

DI box passivo HiZ con trasformatore Somma mono L+R commutabile
Pad commutabile da 0, -15 e -30 dB Ground lift e switch di polarità
Ingresso stereo jack da 3,5 mm

Prezzo:	180,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 01/12/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Se electronics
Categoria:	Di box
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

sE Electronics FluxCore FCP1 è un DI box passivo ad alta impedenza pensato per tastiere, synth, laptop, lettori multimediali e basi registrate. Un trasformatore robusto e schermato porta il segnale all'uscita XLR bilanciata, mantenendo chiarezza, impatto, dinamica ed equilibrio tonale della sorgente.

Controlli e montaggio

Lo switch di somma mono unisce i canali sinistro e destro in una sola uscita, mentre il pad commutabile a 0, -15 o -30 dB e lo switch di polarità si adattano alle sorgenti più diverse. Il ground lift riduce ronzii, anelli di massa e interferenze RF. Si usa su scrivania, pedaliera, rack da gig o palco, fino a quattro unità in 1U.

Caratteristiche principali sE Electronics FluxCore FCP1

- Tipologia: DI box passivo HiZ
- Ingressi: Input/L e Thru/R su jack da 6,3 mm TS, ingresso stereo su jack da 3,5 mm TRS
- Uscita: XLR maschio a 3 poli
- Trasformatore: schermato, heavy-duty
- Somma mono L+R: commutabile
- Pad: 0, -15 e -30 dB
- Polarità: switch di inversione
- Ground lift: sì
- Risposta in frequenza: 18 Hz - 30 kHz (-0,3 dB)
- Guadagno: -20 dB
- Impedenza di ingresso (pad 0 dB): 650 k?
- Livello massimo di ingresso (pad 0 dB): 30 dBV
- Impedenza di uscita: 168 ?
- Carico consigliato: superiore a 1 k?
- Dimensioni: 127 x 100 x 39 mm
- Peso: 795 g
- Dotazione: tappetino antiscivolo, pad adesivi a strappo, 4 viti per rack

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927